

XC4453

ご購入頂きまして有難う御座います。

SIZE : S

組立説明書

2021.06

※ 2名以上で組立てを行ってください

本品はお求めやすい価格で販売するため
運送コスト削減手段として、小さい部材の構成となっております。

そのため、一般的な商品と比較して、少々組み立てにお時間がかかります。

何卒、ご了承の程お願いを申し上げます。



必ずマットレスを使用して下さい。

※商品仕様は予告なく改良となる場合があります。

表示者

株式会社ビックスリー

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

生産国：中国製

※ 安全に組立をして頂くために ※

※組立を始める前にご確認下さい。

- 広い場所を確保し、床に傷がつかないようにご注意ください。

◆ お客様にご用意いただく道具

● ドライバー

ネジ穴の大きさに合ったドライバーをご使用下さい。

ネジ穴に合わないものをご使用になると、ネジ穴をつぶしてしまう場合があります。

※電動ドライバーを使用する際は、ネジの締めすぎにご注意下さい。

◆ 部品・付属品について

- ネジをきつくしめすぎるとネジ穴が破損するおそれがありますので十分にご注意下さい。

- 部品・付属品に不備がないかお確かめの上、組立を開始して下さい。

※実際の部品と説明書記載のイラストが多少異なる場合がございますがご了承下さい。

◆ 使用上の注意

- この商品は必ずマットレスを敷いてご使用下さい。
ベッドの上を歩いたり跳ねたりなど部分的に付加・衝撃を与えるような使い方は避けてください

- 天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不当な修理・改造による故障・破損等は保障いたしかねます。

◆ 保守点検

- 製品のボルトやネジは半年に一度点検し、締めなおしてください。


使っていくうちにボルトやネジが緩むことがあります。
安全にご使用いただけるよう、必ず定期的に点検をしてください。

- 表面の汚れには薬品を使用せず、水拭き後にやわらかい布で乾拭きしてください。

シンナーやベンジンなど有機溶剤を含んだ布などは使用しないでください。
表面の仕上げに変色や変形、ハガレが発生することがあります。

梱包内容 XC4453

※ □に✓をつけていくと部材の確認ができます。




⇒ 部品取り付けについて



●以下の点に注意して取り付けを行って下さい。


⇒ ハンマーナットについて

1 ハンマーナットの長溝の向きをボルト差し込み穴の方へ向けまっすぐ差し込んでください




溝が傾いてしまった場合
プラスドライバーで調整して下さい。

2 ボルトを差し込み穴にまっすぐ入れて下さい。




3 ドライバーで固定します。




⇒ カムロックについて


1 カムロックボルトを取付け穴に対してまっすぐに入れてください。




4 カムロックボルトの頭が見えている側にカムロックの矢印を向け図の様に差し込みます




2 カムロックボルトをネジ山の根元まで入れてください。




5 カムロックをドライバーで時計回りにしめてください。



3 カムロックのへこみ部分をカムロックボルト差し込み穴の方へ向け、まっすぐに差し込んでください。



カムロックのへこみ部分をカムロックピンに向ける事により、カムロックにカムロックボルトが差し込まれます。





カムロック取付動画がございます。
こちらのQRコードをお使いのスマートフォンで読み取って下さい。
◆読み取れない場合はこちらのアドレスへ
<https://stanza.sakura.ne.jp/mov/camlock.mp4>





組立て

- 1** パーツには表裏が御座います。
 図を参考に A-③⑤に A-④をダボを使い図の位置に
 差し込んで下さい。



角に丸みがある方を
 表面に


- 2** A-①②に g, カムロックボルトとダボを取付け
 A-③⑤フレームへ h, カムロックを使い取付けて下さい。
 ※カムロックの取付については3ページをご覧ください。




組立て

3 ゆっくりとヘッドボードをひっくり返し
A-⑥を b, ボルトを使い図の位置に取付けて下さい。

4 A-⑥中央図の位置に f, 固定パーツを
b, ボルトを使い図の位置に取付けて下さい。




5 C-①フットボードへ C-②③・ f 固定パーツを図の位置に
b, ボルトを使い取付けて下さい。




組立て

6 B-②③サイドフレームにダボを差し入れて下さい。




7 B-①②・③④サイドフレームを差し込みつないで下さい。




六角レンチ
使用


8 B-①②サイドフレームにB-⑤側脚を図の様にd, ボルトを使い取り付けして下さい。



9 B-③④サイドフレームにB-⑤側脚を図の様にd, ボルトを使い取り付けして下さい。



六角レンチ
使用



10

B-①②とB-③④サイドフレームをヘッドボードには
a, ハンマーナットセット、フットボードには
b, ボルトを使い図の位置に取付けて下さい。


※ハンマーナットの取付については3ページをご覧ください。


11

B-⑥中央板を図の位置へ
b, ボルトを使い取付けて下さい。



12 本体フレームの図の位置へ B-⑦⑧センターレールを
フェルトの付いている面が見える形でb, ボルトを使い取付けて下さい。





13 図の位置に D-① 巻きすのこ配置し e, 木ネジを使い、巻きすのこネジ穴裏のテープを貫通させながら取付けて下さい。

巻きすのこ取り付けについて

巻きすのこの取り付けは e, 木ネジで行います。

仮に木ねじの効きが足りない場合は市販の木工用ボンドなど併用いただきますとより強固な接合となります。

※巻きすのこを移動する際は、束ねた状態で移動を行って下さい。
破損のおそれが御座います。巻きすのこを広げた状態での移動は行わないで下さい。

以上で完成となります。

取扱説明書

この度は当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を最後までよくお読み下さい。この取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。

他の方にお譲りになる場合は、この取扱説明書を一緒にお渡し下さい。

記号の説明

取扱説明書では、製品を安全に正しくご使用いただくために、下記の記号を使っております。
記号の意味をよくご理解いただき、本文をお読みください。



禁止の行為であることを告げる記号です。（～しないで下さい）



この記号は行為を強制したり表示する内容を告げる記号です。（～して下さい。）



記載されている内容を無視して、誤った取扱をするとケガや室内へのキズ、
製品が破損する恐れがあることを示します。



設置上のご注意

ベッドを設置する際、以下の事に注意して下さい。

注意



床面の平らな場所に水平になるように置いて下さい。
ガタツキや異常音など故障の原因になります。
ネジ類は確実に締め付けて下さい。



組立に際しては、手袋をして無理のない姿勢で行って下さい。
部材の端角部や先端部等でケガをする場合がございます。



直射日光や熱、冷暖房器の風などが直接当たる場所は避けて下さい。
変形・変色の原因になります。



ベッドの設置場所周辺の上部に落下物を置かないようにして下さい。
地震時など落下物でケガをする原因になります。



製品を落としたり、物にぶついたり、製品の上に物を乗せたりしないで下さい。



組立てる時に手、指、足を挟まないように注意して下さい。



部屋の中でコンセントの位置、家具の引き出し、扉の開閉に支障がないことを確認して下さい。



刃物を使用して梱包をあける場合は、ケガをしたり製品をキズつけないように注意して下さい。



床の材質によっては、ベッドの接地面が、傷つくことがありますので、極力カーペット類を使用して床面の保護を行って下さい。



電源コード（照明、コンセント付のベッドフレーム類及び他の電化製品等）をヘッドボード、フットボード及び脚等で踏まないで下さい。コードが破損し感電・火災の原因になります。



取扱い上のご注意

ベッドを使用する際、以下の事に注意して下さい。

	ベッドの上で跳びはねたり、立ちあがらないで下さい。 (ケガをしたり破損の原因になります。)
	ベッドの上で喫煙はお止め下さい。火災の原因になる恐れがあります。
	ペット類をベッドの上で寝かせないで下さい。ノミ、ダニの原因になります。
	ヘッドボード、フットボードに乗ったり、強くもたれないで下さい。 転倒や破損、ケガをする原因になります。
	ベッドフレームの移動は必ず2人以上で行って下さい。腰を痛めたり、ベッドフレームが破損したり、床が傷つく原因になります。
	規定の使用人数以上でのご使用は避けて下さい。破損してケガをする恐れがあります。 規定人数 シングルサイズ…1人、セミダブル…1人、ダブル…2人、クイーン…2人。
	ベッドフレームの上には必ずベッド専用マットレスを載せてお使い下さい。 ベッド専用マットレス以外を載せてお使いになると破損してケガをする場合があります。
	製品によってはデザイン上鋭角な部分もあります。身体等ケガをしない様に注意して下さい。
	ベッドフレームの収納スペース内に人が入ることや、書籍類、金属類、食器类等重量物を入れることをしないで下さい。 ケガや破損の原因になります。



電気製品の注意

電灯付家具、コンセント付家具の注意

	ベッドフレームの照明は読書用ではありません。点灯中の電球を長時間直視しないで下さい。 目を痛める原因になります。
	コンセント、照明器具は分解改造しないで下さい。火災の原因になることがあります。
	電源プラグや電源コードは濡れた手で触れないで下さい。感電する恐れがあります。
	電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜いて下さい。感電・ショート・発火の原因になります。
	電球の交換は必ず電源プラグを抜いてから行って下さい。感電することがあります。
	ベッドフレームを動かす場合や長時間使用しないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。 絶縁劣化になる感電や漏電・火災の原因になります。



保守点検

	ベッドフレーム組付けネジが緩んでいないことを時々確認して下さい。 キシミ音がしたり、サイドフレーム等がはなれてケガをする場合がありますので、緩んでいる場合は締め直して下さい。
	虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をして下さい。放置すると虫害が、拡大する恐れがあります。
	シンナーや、ベンジン等の有機溶剤を含んだ布などは使用しないで下さい。 クリーナー等をお使いになるときは、一度目立たないところで試してからご使用下さい。

【天然木の特徴をご理解いただき、末永くご愛用くださいませ】

- ◆お客様に製品をお届けした後も、天然木は室内温度・湿度の変化により伸縮します。
使用室内環境（特に急激な温度・湿度の変化）によっては、割れや変形が発生する場合があります。

通常のご利用に支障を生じる反り以外はそのままご使用ください。

細かい割れについては割れ断面でお怪我などされない様に紙やすりなどでバリを取り除いてご利用ください。

- ◆ヤニが出る場合があります。
ヤニは量に応じて金属のへらなどでかき取ってください。
又、アルコールに溶ける性質があります。布なので拭き取ってください。
- ◆節の抜け、節埋めなどが多数存在いたします。